

Denominazione del prodotto	Avviatori stella-triangolo				
Tipo	BFA065				
Caratteristiche elettriche					
Corrente d'impiego max (≤440V)	A	140			
Componenti forniti di serie	BF8000A / BF8000A / BF5000A				
Contattore fornito di serie					
Relè termico standard fornito	No				
Relè termico da acquistare a parte	RF82				
Contatti ausiliari forniti di serie	BFX1020 / BFX1011 / BFX1011				
Caratteristiche dei contatti					
Potenze normalizzate dei motori	230V	kW	45		
	400V	kW	75		
	440V	kW	75		
	500V	kW	90		
Caratteristiche meccaniche					
Peso prodotto	g	6265			
Classificazione ETIM	EC001037 - Combinazione starter motore				
ETIM 8.0					