



Denominazione del prodotto	Avviatori stella-triangolo		
Tipo	BFA032		
Caratteristiche elettriche			
Corrente d'impiego max ($\leq 440V$)	A	50	
Componenti forniti di serie			
Contattore fornito di serie	BF3200A / BF3200A / BF2510A		
Relè termico standard fornito	No		
Relè termico da acquistare a parte	RF38		
Contatti ausiliari forniti di serie	BFX1020 / BFX1011 / BFX1011		
Caratteristiche dei contatti			
Potenze normalizzate dei motori			
	230V	kW	15
	400V	kW	25
	440V	kW	25
	500V	kW	25
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto	g	1900	
Classificazione ETIM			
ETIM 8.0	EC001037 - Combinazione starter motore		