

Denominazione del prodotto	Avviatori stella-triangolo		
Tipo	BFA009		
Caratteristiche elettriche			
Corrente d'impiego max ($\leq 440V$)	A	16	
Componenti forniti di serie			
Contattore fornito di serie	BF0910A / BF0901A / BF0910A		
Relè termico standard fornito	No		
Relè termico da acquistare a parte	RF38		
Contatti ausiliari forniti di serie	BFX1020 // BFX1011		
Caratteristiche dei contatti			
Potenze normalizzate dei motori	230V	kW	4
	400V	kW	7.5
	440V	kW	7.5
	500V	kW	7.5
Caratteristiche meccaniche			
Peso prodotto	g	1700	
Classificazione ETIM			
ETIM 8.0	EC001037 - Combinazione starter motore		