

Denominazione del prodotto	Avviatori stella-triangolo				
Tipo	BFA095				
Caratteristiche elettriche					
Corrente d'impiego max ($\leq 440V$)	A	160			
Componenti forniti di serie	BF9500A / BF9500A / BF6500A				
Contattore fornito di serie					
Relè termico standard fornito	No				
Relè termico da acquistare a parte	RF110				
Contatti ausiliari forniti di serie	BFX1020 / BFX1011 / BFX1011				
Caratteristiche dei contatti					
Potenze normalizzate dei motori	230V	kW	45		
	400V	kW	90		
	440V	kW	90		
	500V	kW	110		
Caratteristiche meccaniche					
Peso prodotto	g	6900			
Classificazione ETIM	EC001037 - Combinazione starter motore				
ETIM 8.0					