

| | | | |
|--|--|------|-----|
| Denominazione del prodotto | Avviatori stella triangolo | | |
| Tipo | M3P03273 | | |
| Caratteristiche elettriche | | | |
| Corrente d'impiego max ($\leq 440V$) | A | 50 | |
| Componenti forniti di serie | | | |
| Contenitore fornito di serie | M3PA70 | | |
| Contattore fornito di serie | BF3200A, BF3200A, BF2510A | | |
| Relè termico da acquistare a parte | RF38... | | |
| Contatti ausiliari forniti di serie | BFX1020, BFX1011, BFX1011 | | |
| Caratteristiche meccaniche | | | |
| Peso prodotto | g | 4300 | |
| Condizioni ambientali | | | |
| Temperatura di impiego | min | °C | -25 |
| | max | °C | +60 |
| Temperatura di stoccaggio | min | °C | -40 |
| | max | °C | +70 |
| Tolleranze e protezioni | | | |
| Grado di protezione IP frontale | IP65 | | |
| Classificazione ETIM | | | |
| ETIM 8.0 | EC001037 - Combinazione starter motore | | |