



|                                   |   |    |     |
|-----------------------------------|---|----|-----|
| Denominazione del prodotto        | Prolunga tasto Arresto/Reset per contenitore M2, M25... MX12P       |    |     |
| Tipo                              | MX12P   |    |     |
| <b>Caratteristiche meccaniche</b> |   |    |     |
| Peso prodotto                     | g   | 10 |     |
| <b>Condizioni ambientali</b>      |   |    |     |
| Temperatura di impiego            | min   | °C | -25 |
|                                   | max   | °C | +60 |
| Temperatura di stoccaggio         | min   | °C | -40 |
|                                   | max   | °C | +70 |
| <b>Tolleranze e protezioni</b>    |   |    |     |
| Grado di protezione IP frontale   | IP65  |    |     |
| <b>Omologazioni e conformità</b>  |   |    |     |
| Conformità                        | CSA C22.2 n° 14   |    |     |
|                                   | IEC/EN 60947-1  |    |     |
|                                   | IEC/EN 60947-4-1  |    |     |
|                                   | UL508   |    |     |
| Omologazioni                      | cULus   |    |     |
|                                   |   |    |     |
| <b>Classificazione ETIM</b>       |   |    |     |
| ETIM 8.0                          | EC002498 - Accessori per dispositivi di commutazione bassa tensione |    |     |